Цифровые мультиметры серии DM3000

Цифровые мультиметры Rigol DM3050 и DM3060 – это высокопроизводительные измерители с разрешением 5½ и 6½ разрядов, отличающиеся высокой точностью измерений, производительностью, широкими функциональными возможностями, имеющие функции автоматического измерения и анализа результатов.

- Прецизионная точность измерения до 0,0035 %
- Измерение истинных среднеквадратических значений (TrueRMS)
- 2-х и 4-х проводная схема измерения сопротивления
- Вычисление максимальных, минимальных, средних значений, удержание измеренного значения, стандартная девиация
- Установка нуля, измерение dBm, dB, контроль по диапазону значений Pass/Fail
- Гистограммы и построение тренда (DM3068)
- Подключение внешнего сенсора физической величины
- Поддержка термопар типа B, E, J, K, N, R, S , T и платиновых сопротивлений Pt100, Pt385
- Дистанционное управление при помощи SCPI команд

Параметры		DM3058	DM3068
Разрядность дисплея		5½	6½
Постоянное напряжение	Диапазоны	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В	
	Точность (1 год)	0,015 %	0,0035 %
Постоянный ток	Диапазоны	200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 2 А / 10 А	
	Точность	0,055 %	0,050 %
Переменное напряжение (TrueRMS)	Диапазоны	200 мВ/ 2 В/ 20 В/ 200 В/ 1000 В	
	Точность	0,2 %	0,06 %
	Полоса	20 Гц...100 кГц	3 Гц...300 кГц
Переменный ток (TrueRMS)	Диапазоны	200 мкА / 2мА / 20 мА / 200 мА / 2 А / 10 А	
	Точность	0,3 %	0,12 %
	Полоса	20 Гц...5 кГц	3 Гц...10 кГц
Сопротивление	Диапазоны	200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 1 МОм / 10 МОм / 100 МОм	
	Точность	0,020 %	0,010 %
Емкость	Диапазоны	2 нФ /…/ 10000 мкФ	2 нФ /…/ 100 мФ
	Точность	1 %	1 %
Частота (период)	Диапазоны	20 Гц...1 МГц	3 Гц...1 МГц
	Точность	0,01 %	0,007 %
Тест диодов		2 В	
Прозвонка цепи		2000 Ом	
Макс. скорость измерения		123 изм/с	10 К изм/с
Интерфейсы	USB-host/device, RS-232	•	•	•
	LAN (LXI), GPIB	–	•	•
Вход внешнего запуска		–	–	•
Дисплей		монохромный ЖК дисплей (256×64 точек)	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://rigol.nt-rt.ru/ || эл. почта: rgf@nt-rt.ru